

多心光纖用熱剝線鉗 JR-6+



- 溫度可調節
- 滿足IPx1防水性、防振性
- 內藏充電電池
- 容易維護，現場可更換刀片
- 可適用主要光纖廠家的 200 & 250um光纖

規格		
應用光纖	塗覆層材料	UV 硬化樹脂
	塗覆層光纖厚度	單芯光纖：φ 200 to 400um 2 to 12 芯帶纖：φ 200 to 400um
	包層直徑	125um
	剝除塗覆層長度	最大30mm
溫度設定		4 檔 (最小80 ~ 最大 140 °C)
節電功能		普通模式 / 節電模式
LED 指示燈		電池餘量 & 溫度顯示
光纖夾具		住友 FH 系列夾具
一次充電電池使用次數		約 500次 (在節電模式下，使用12芯帶纖，溫度設定為約100°C，1分鐘加熱和等待為1個迴圈的情況下)
尺寸和重量		45(W) x 138(D) x 38 (H) mm, 約 235g (含電池)
電源		1) BU-6 型電池 (容量1,620mAh) 2) 12V DC 電源，與住友熔接機標配的 DC電源線 PC-B(C)使用 3) 100 ~ 240V AC交流電源，使用AC交流適配器ADC-1220S

標準配置		
名稱	型號	數量
主體	JR-6+	1pc
電池	BU-6	1pc
AC 適配器	ADC-1220S	1pc
AC 電源線	PC-AC8-2P	1pc
收納包	SSB-02	1pc
掛繩	-	1pc
DC 電源線	PC-B(C)	1pc
清潔刷	-	1pc
內六角扳手	Allen key 1.5mm	1pc
內六角扳手	Allen key 1.3mm	1pc
操作說明	OME1826029	1pc
附件 / 消耗品		
名稱	型號	備註
電池	BU-6	可充電鋰電池
可更換刀片	JR-6+BL (*備註)	上下成對的刀片

*備註：JR-6+的刀片與JR-6的刀片不通用

